


FLUX

FLUXMETRE



DESCRIPTION

Ce fluxmètre, associé à une pince ampèremétrique SEREM, permet la mesure de courants continus jusqu'à 20KA.

CARACTERISTIQUES

CONFIGURATION

- Version pour pince SEREM PAR-ROT.
- Version pour pince SEREM rotative.
- Version pour pince SEREM ronde ou carree.

ENTREE 1 - courant

- Gamme de 0 à 19,99KAdc

ALIMENTATION

- Pile 9V (type 6LR61)

PRECISION

- > 0,5% +-1pt

CHAMPS MAGNETIQUES

- Jusqu'à 150 Gauss en dimensions X, Y, Z.

CONDITIONNEMENT

- Boîtier isolant en ABS, raccordement par connecteur LEMO 0B-5pts
- Bouton poussoir Marche / Arrêt

AFFICHAGE

- Affichage LCD 2000 points de hauteur 12.5mm
- Témoin de décharge de la pile et témoin de surchauffe de la pince

PRIX Sur demande

LIEN WEB [cliquer ici](#)

SECTEUR

USAGE

POIDS 220 gramme

LONGUEUR 115 mm

LARGEUR 70 mm

HAUTEUR 45 mm

CODE DOUANE 90 30 33 70

ORIGINE France

GARANTIE 1 an

CERTIFICATION CE

CONTACT commercial@serem-electronics.com